



**Кінцева муфта холодної усадки внутрішнього (EI 5 TF) або зовнішнього (EE 5 TF) встановлення для дво-, три-, чотири- або п'ятижильних кабелів у полімерній ізоляції (ПВХ, зшитий поліетилен...) без броні**

Клас напруги  
1 кВ



EE 5 TF

EI 5 TF



**Призначення:** Кінцева муфта EI(E) 5 TF холодної усадки призначена для дво-, три-, чотири- або п'ятижильного кабелю у полімерній ізоляції (ПВХ, зшитий поліетилен) без броні з номінальною напругою до 1 кВ.

**Марки кабелів:** АBBГ, ВВГ та аналогічні.

**Конструкція:** Муфта складається з кабельної перчатки та ізолюючих трубок. Муфта постачається без наконечників.

**Монтаж:** Прорізати отвори у перчатці на необхідний переріз жил кабелю та їх кількість. Одягнути кабельну перчатку до кореня кабелю. Вийняти пластиковий тримач з перчатки для її усадки на корінь кабелю. Одягнути ізолюючі трубки на жили кабелю.

**Муфта відповідає стандартам:** NF C 33-210, HM-27/03/139, NF C 33-214, NF C 32-221, ГОСТ 13781.0-86.

Муфти внутрішнього встановлення		
Напруга $U_m$	Позначення	Переріз жил, $mm^2$
1 кВ	EI 5 TF 25-35	2x25 - 4x35

Муфти зовнішнього встановлення			
Напруга $U_m$	Позначення	Переріз жил, $mm^2$	Довжина, мм
1 кВ	EE 5 TF 25-35	2x25 - 4x35	1000



Перчатка	
Позначення	Переріз жил, $mm^2$
E 5 TF 25-35	(2x25-5x35)
E 5 TF 6-16	(2x6-5x16)

**Кінцева термоусаджувальна муфта внутрішнього (Т4ТН І) або зовнішнього (Т4ТН О) встановлення для чотирижильних кабелів у полімерній ізоляції (ПВХ, зшитий поліетилен...) з бронєю або без броні**

**Призначення:** Кінцева термоусаджувальна муфта внутрішнього (Т4ТН І) або зовнішнього (Т4ТН О) встановлення призначена для чотирижильного кабелю у полімерній ізоляції (ПВХ, зшитий поліетилен...) з бронєю або без броні з номінальною напругою до 1 кВ.

**Марки кабелів:** АВВГ, ВВГ, АВВБ, АВББШв, АПвВББШв та аналогічні.

**Конструкція:** Можливе постачання муфти без наконечників і з наконечниками («СМ» - в кінці позначення для замовлення з наконечниками). Для замовлення комплекту арматури заземлення для броньованих кабелів додайте літеру «К» в кінці позначення муфти. До комплекту для заземлення входять гнучка шина, мідна сітка, наконечник, пружина.


Приклад позначення: Т4ТН І 50-120 СМ К - кінцева муфта з наконечниками з комплектом для заземлення.

**Муфта відповідає стандартам:** PN-E-06401-03: 1990, PN-EN 50393: 2006, ГОСТ 13781.0-86.



Клас напруги

1 кВ

**Т4ТН О****Муфти внутрішнього встановлення**

Напруга $U_m$	Для замовлення без наконечників	Переріз жил, мм <sup>2</sup>	Для замовлення з наконечниками	Переріз жил, мм <sup>2</sup>
	Позначення		Позначення	
1 кВ	Т4ТН І 16-70	16-70	Т4ТН І 16-50 СМ	16-50
	Т4ТН І 50-150	50-150	Т4ТН І 50-120 СМ	50-120
	Т4ТН І 120-240	120-240	Т4ТН І 120-240 СМ	120-240


**Муфти зовнішнього встановлення**

Напруга $U_m$	Для замовлення без наконечників	Переріз жил, мм <sup>2</sup>	Для замовлення з наконечниками	Переріз жил, мм <sup>2</sup>	Довжина, мм
	Позначення		Позначення		
1 кВ	Т4ТН О 16-70	16-70	Т4ТН О 16-50 СМ	16-50	1000
	Т4ТН О 50-150	50-150	Т4ТН О 50-120 СМ	50-120	
	Т4ТН О 120-240	120-240	Т4ТН О 120-240 СМ	120-240	



## Кінцева термоусаджувальна муфта EUTHTPP 1 зовнішнього та внутрішнього встановлення для три- або чотирижильних кабелів з паперовою ізоляцією з бронею або без броне

Клас напруги  
1 кВ



**EUTHTPP 1**

**Призначення:** Кінцева термоусаджувальна муфта EUTHTPP 1 призначена для зовнішнього та внутрішнього встановлення на три- або чотирижильний кабель з паперовою ізоляцією з бронею або без броне з номінальною напругою до 1 кВ.

**Марки кабелів:** ААБЛ, ААШВ, ААШнг, АСБ, АСБл, СБ, СБл, СБ2Л та аналогічні.

**Конструкція:** Можливе постачання муфти без наконечників і з наконечниками («СМ» - в кінці позначення - для замовлення з наконечниками).

При замовленні муфти для трижильних кабелів до комплекту муфти входить система з'єднання нейтралі з оболонкою кабелю.

До комплекту муфти для чотирижильних кабелів входить комплект заземлення.

**Муфта відповідає стандартам:**

ГОСТ 13781.0-86.

Напруга $U_m$	Кінцеві муфти для трижильних кабелів					L, мм
	Для замовлення без наконечників		Для замовлення з наконечниками		L, мм	
	Позначення	Переріз жил, мм <sup>2</sup>	Позначення	Переріз жил, мм <sup>2</sup>		
1 кВ	EUTHTPP 1 3x25-50	25-50	EUTHTPP 1 3x25-50 СМ	25-50	1000	
	EUTHTPP 1 3x50-120	50-120	EUTHTPP 1 3x50-120 СМ	50-120		
	EUTHTPP 1 3x120-240	120-240	EUTHTPP 1 3x120-240 СМ	120-240		

Напруга $U_m$	Кінцеві муфти для чотирижильних кабелів					L, мм
	Для замовлення без наконечників		Для замовлення з наконечниками		L, мм	
	Позначення	Переріз жил, мм <sup>2</sup>	Позначення	Переріз жил, мм <sup>2</sup>		
1 кВ	EUTHTPP 1 4x25-50	25-50	EUTHTPP 1 4x25-50 СМ	25-50	1000	
	EUTHTPP 1 4x50-120	50-120	EUTHTPP 1 4x50-120 СМ	50-120		
	EUTHTPP 1 4x120-240	120-240	EUTHTPP 1 4x120-240 СМ	120-240		